l.p	Strefa alarmowa	Nr linii	A lub B	Głośnik sufitowy RCS					Głośnik gabinetowy PBC					MOC głośników [W]	Zakładana rezerwa mocy [%]	MOC z rezerwą [W]	Ilość POWER BLOCs [szt]	Wzmacniacz MVPA [W]	Realny zapas mocy		Dopuszczalny spadek ciśnienia [dB]: max. 1 dB	1,0
	odczep [W]			0,25	0,75	1,5	3	6	0,25	0,75	1,5	3	6						[W]	[%]	Długość linii [m]	Minimalny przekrój [mm2]
1	Klatka schodowa K1	LG-1	A								3			4,5	20%	5,4	1	60	55,5	92,5	60	0,01
2	Klatka schodowa K1	LG-2	B								3			4,5	20%	5,4	1	60	55,5	92,5	65	0,01
3	Klatka schodowa K2	LG-3	A								3			4,5	20%	5,4	1	60	55,5	92,5	72	0,01
4	Klatka schodowa K2	LG-4	B								3			4,5	20%	5,4	1	60	55,5	92,5	77	0,01
5	Piwnica	LG-5	A		4					19				17,25	20%	20,7	1	60	42,75	71,3	285	0,17
6	Piwnica	LG-6	B		2					16				13,5	20%	16,2	1	60	46,5	77,5	265	0,13
7	Parter	LG-7	A		7					19				19,5	20%	23,4	1	60	40,5	67,5	265	0,18
8	Parter	LG-8	B		6					17				17,25	20%	20,7	1	60	42,75	71,3	255	0,16
9	1 piętro	LG-9	A		6						30			49,5	20%	59,4	1	60	10,5	17,5	360	0,63
10	1 piętro	LG-10	B		6						27			45	20%	54	1	60	15	25,0	400	0,64
11	2 piętro	LG-11	A		6						30			49,5	20%	59,4	1	60	10,5	17,5	365	0,64
12	2 piętro	LG-12	B		6						27			45	20%	54	1	60	15	25,0	405	0,65
13	3 piętro	LG-13	A		6						30			49,5	20%	59,4	1	60	10,5	17,5	370	0,65
14	3 piętro	LG-14	B		6						27			45	20%	54	1	60	15	25,0	410	0,65
15	4 piętro	LG-15	A		6						30			49,5	20%	59,4	1	60	10,5	17,5	375	0,66
16	4 piętro	LG-16	B		6						27			45	20%	54	1	60	15	25,0	415	0,66
razem odczep:					67					71	240			463,5		556,2	16	960	496,5	52		
	RAZEM	378			67						311											